

Motor multifunción LXT®

DUX60

18V x2 • 0 – 9.700 min⁻¹

Gran cabezal multifunción con motor BL sin escobillas

Un cabezal multifunción con un eficiente motor BL sin escobillas y varios accesorios para jardinería. tres ajustes de velocidad y control de velocidad variable por gatillo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	2 x 18 V
Tensión LXT	✓
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹
Nivel de presión sonora (L _{pA})	74,8 - 92,5 dB(A)
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	84,2 - 101,9 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	0,6 - 2,9 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	4,1 - 8,7 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	1011 x 320 x 216 mm
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Peso neto del producto	3,3 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- El arranque suave proporciona seguridad durante el trabajo.
- La tecnología XPT (tecnología de protección extrema) ha sido diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua en condiciones extremas.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

191M56-3

Accesorio de corte rotativo,



191P72-3

Accesorio soplador, UB401MP



191T38-7

Accesorio sierra para motor



195638-5

Bolsa de transporte blanda 1200 x



196752-0

Accesorio cortabordes



198768-1

Set de accesorios para desbrozadora



199318-5

Accesorio de cepillo de rodillo



199339-7

Accesorio barredor de rodillos, Goma



783202-0

Llave hexagonal 4mm



831304-7

Bolsa de accesorios



■ OTROS

Despiece

